

BAGNO TURCO E CROMOTERAPIA CON TASTI INOX



Tasti inox antivandalo IP67

o piezoelettrici IP68 con corona illuminata.

- Bagno Turco (blu)
- Cromoterapia (bianco)

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete il tasto **CROMOTERAPIA** si accende a significare che il sistema è alimentato e si trova in modalità standby.

La sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella caldaia, se così non fosse, si attiva automaticamente l'elettrovalvola di carico per il riempimento della stessa.

INIZIO CICLO BAGNO TURCO

Premere il tasto **BAGNO TURCO**, il sistema provvede al riempimento della caldaia che avviene entro 120 secondi durante i quali il led del tasto **BAGNO TURCO** risulta spento.

Appena il livello dell'acqua raggiunge il livello previsto dalla sonda viene attivata la resistenza della caldaia, tale operazione è visibile sul display con l'accensione del tasto **BAGNO TURCO** a luce fissa.

Durante il ciclo di sauna, ogni qual volta il livello dell'acqua scende al di sotto della soglia di sicurezza viene abilitata l'elettrovalvola di carico.

Nell'eventualità che avvenga un mancato riempimento entro 180 secondi, il sistema va in allarme elettrico, disattivando la resistenza.

Il ciclo bagno turco si interrompe automaticamente dopo 30 minuti o nell'eventualità che si prema nuovamente il tasto **BAGNO TURCO**.

CROMOTERAPIA

MODALITÀ FISSA

Con la pressione del tasto **CROMOTERAPIA** si accende il faro RGB.

Se si preme di nuovo lo stesso tasto, avviene lo scambio cromatico in dissolvenza tra i colori in una sequenza di 12 colori.

Lo spegnimento del faretto RGB si ha:

- Premendo la 13esima volta il tasto alla fine della sequenza colori
- In automatico dopo 36' nel caso di luce fissa
- Ripremendo il tasto **CROMOTERAPIA** per più di 2"

MODALITÀ AUTOMATICA

se in modalità stand-by con lampada spenta, si vuole attivare il funzionamento automatico, occorre tenere premuto il tasto **CROMOTERAPIA** per almeno 2".

Si attiva così la sequenza automatica dei 12 colori con il passaggio da un colore al successivo ogni minuto.

La sequenza viene ripetuta per 3 volte (3 cicli di cambio colore) e al termine del 3° ciclo, dopo 36', il faretto si spegne.

L'interruzione del ciclo avviene ripremendo il tasto **CROMOTERAPIA** per un tempo maggiore di 2".

Sequenza Colori:

Colore 1: **Bianco (full color)**

Colore 2: **Azzurro**

Colore 3: **Blu**

Colore 4: **Violetto**

Colore 5: **Fucsia**

Colore 6: **Rosso**

Colore 7: **Rosa**

Colore 8: **Fucsia**

Colore 9: **Arancio**

Colore 10: **Giallo**

Colore 11: **Verde mela**

Colore 12: **Verde**